

技术规格：

型 号	T 2 F	T 10 B	T 50 A
电机 (千瓦)	0.18	0.37	1.1
电源 (伏, 赫兹)	1x110-127, 50/60 1x220-240, 50/60	3x220-420, 50/60	3x220-420, 50/60
运转速度 (转/分)	23/34/49/72/101	15/23/32/44	16/20/25/32/40
标准容器尺寸 (毫米) (升)	- max. 2	Ø 250x380 max. 17	Ø 360x560 max. 55
使用橡皮夹紧条的容器尺寸 (毫米)	max. Ø 130x215	max. Ø 225x375	-
最大负载 (公斤)	10	30	75
机器重量 (公斤)	38	135	800
机器尺寸 (长x宽x高 毫米)	501x608x393 501x667x772	880x988x630 880x988x848	1386x1336x1025 1563x1556x1608

设计如有变更，恕不另行通知。T2F和T10B可选用变频器；调整范围 20–100转/分。

- 在世界范围内，我们拥有40多个销售和服务网点，能及时的给你提供专业的技术支持和建议。
- 对于大批量的生产，我们非常乐意向你推荐我们的*dyna* –MIX机型。
- 在我们的实验室，可用TURBULA 进行实验。我们非常高兴为你安排见面并且解答你所关心的工艺技术上的所有问题。



Willy A. Bachofen AG Maschinenfabrik
Junkermattstrasse 11
Postfach 944
CH-4132 Muttenz 1
Switzerland
Tel. +41 (0)61 6867 100
Fax +41 (0)61 6867 110
wab@wab.ch
www.wab.ch

Subsidiaries

Willy A. Bachofen GmbH
Liebigstrasse 16
D-61130 Nidderau-Heldenbergen
Tel. +49(0)6187 93 94 0
Fax +49(0)6187 93 94 29
wab@wab.de.com
www.wab.de.com

华尔宝机械（深圳）有限公司
WAB Machinery (Shenzhen) Co., Ltd.
深圳市宝安区龙华街道办第十工业区
顺景大厦一楼第三座，邮编：518109
Tel. +86(0)755 2813 5108
Fax +86(0)755 2813 5008
wab@wab.cn.com
www.wab.cn.com

Willy A. Bachofen S.à.r.l.
3, rue Paul Henri Spaak
F-68390 Sausheim
Tel. +33(0)389 31 17 00
Fax +33(0)389 61 89 94
wab@wab.fr
www.wab.fr

Willy A. Bachofen UK Limited
4 Brownfields Court
Brownfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1AJ, England
Tel. +44(0)1707 327777
Fax +44(0)1707 327778
wab@wab.uk.com
www.wab.uk.com